

ZeClock

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΦΟΡΤΙΣΗ	ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ
ΣΥΖΕΥΣΗ	ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ
ΟΘΟΝΕΣ	ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΚΛΗΣΕΙΣ	ΤΗΛΕΧΗΡΙΣΤΗΡΟ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΗ



ΑΝΩ ΚΟΥΜΠΙ		ΚΑΤΩ ΚΟΥΜΠΙ	
ΣΥΝΕΚΣ ΠΑΘΜΑ Power ON / OFF	ΠΙΕΣΕ 1 X	ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΕΝ ΜΕΝΟΥ	
ΣΥΝΕΚΣ ΠΑΘΜΑ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΙΕΣΕ 1 X	ΣΕΚΙΝΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
ΣΥΝΕΚΣ ΠΑΘΜΑ 5-8 Reset	ΠΙΕΣΕ 1 X	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ	
ΠΙΕΣΕ 1 X	ΚΥΛΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	ΠΙΕΣΕ 1 X	ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
ΠΙΕΣΕ 1 X	ΑΔΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ	ΠΙΕΣΕ 1 X	ΑΝΑΜΑ ΟΘΟΝΗΣ
ΠΙΕΣΕ 1 X	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ		

i Για την ρύθμιση της ώρας, τραβήξτε το καρδιακό, στρέψτε το, και πιέστε το πίσω ξανά. Το ZeClock θα συγχρονιστεί αυτόματα με την ημερομηνία της συζευγμένης συσκευής εφόσον έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή ZeClock στο smartphone (iOS 7+ και επιλεγμένα Android 4.3+ με Bluetooth 4.0)

1. ΦΟΡΤΙΣΗ



- Φόρτισε το ZeClock τουλάχιστο δύο ώρες πριν την πρώτη χρήση
1. Τοποθέτησε τον ακροδέκτη του καλωδίου στο κάτω μέρος του ρολογιού.
 2. Βεβαιώσου ότι ο τετράγωνος ακροδέκτης εφασμιάζει ακραβώς στην υποδοχή.
 3. Σύνδεσε τον ακροδέκτη με το καλώδιο USB.
 4. Σύνδεσε το μεγάλο άκρο του USB στο Φορτιστή.
 5. Κατά την διάρκεια της φόρτισης μια φωτεινή μπάρα θα γεμίσει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση η μπάρα θα είναι γεμάτη.

i Μια ελαφρώς μισητή φόρτιση 1 ώρα. Αποσυνδέστε το καλώδιο φορτίστας μετά την πλήρη φόρτιση. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, μία μπάρα χαμηλής φόρτισης θα εμφανιστεί.

2. ΖΕΥΞΗ

Όταν χρησιμοποιήσετε το ZeClock για πρώτη φορά, πρέπει να γίνει ζεύξη με το τηλέφωνο σας μέσω Bluetooth.

Το bluetooth είναι ενεργό με προεπιλογή

- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στην κινητή σας συσκευή.
- Επιλέξτε το ZeClock από την λίστα των συσκευών
- Σε εμφανιστεί η εικόνα Ζεύξης στο ZeClock και μια ελαφρά δόνηση επιβεβαιώνει την επιτυχή ζεύξη.

i Χρειάζεται να γίνει ζεύξη της συσκευής μόνο μία φορά. Μετά την αρχική ζεύξη το ZeClock αυτόματα θα συνδέεται με το τηλέφωνο σας εφόσον είναι ανοικτό και εντός εμβέλειας. Για ζεύξη με άλλη συσκευή, επαναλάβετε τα ίδια βήματα.

Απαιτήσεις συστήματος

<p>iOS 7+ iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3rd, 4th and 5th generation) iPad Mini, iPod touch (5th generation)</p>	<p>SELECT ANDROID 4.3 + ZeClock app is available for select Android 4.3 + devices that support Bluetooth 4.0</p>
---	---

Μπείτε στο www.mykronoz.com για να πάρετε την τελευταία λίστα

Φάτε για την εφαρμογή ZeClock στο App store ή Google Play, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή στην κινητή σας συσκευή.



i Το ZeClock θα συγχρονιστεί τις ειδοποιήσεις των SMS, email, social media, ημερολόγια και προσωπικές υπενθυμίσεις όταν έχει εγκατασταθεί επιτυχώς στο smartphone σας. Πάντων μισών εφαρμογών να μην δουλεύουν αν δεν έχει εγκατασταθεί το ZeClock στο κινητό σας

3. ΟΘΟΝΕΣ

Αρχική σελίδα 	Bluetooth ενεργό 	Συνδεδεμένη συσκευή 	Έλεγχος Φωνής
Καταγραφέας 	Βηματόμετρο 	Ειδοποιήσεις 	Ιστορικό Κλήσεων
Εύρεση Τηλεφώνου 	Camera remote 	Από lost alert 	Εισερχόμενη κλήση

4. ΚΛΗΣΕΙΣ

Μετά από μια επιτυχημένη ζεύξη με το smartphone σας, οι κλήσεις μέσω bluetooth είναι ενεργές. Μπορείτε να απαντήσετε και να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις από το ZeClock

<p>Απάντηση εισερχόμενης κλήσης Πίεσε 1 X το TOP KEY</p> <p>Τερματισμός τρέχουσας κλήσης Πίεσε 1 X το BOTTOM KEY</p> <p>Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης Πίεσε 1 X το BOTTOM KEY</p>	<p>Κάνοντας κλήση</p> <p>Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλήσεις από την οθόνη Call History. Απλά πιέστε το BOTTOM KEY για να μπει στο μενού. Πίεσε το TOP KEY για επιλογή επαφής. Πίεσε BOTTOM KEY για να καλέσει την επιλεγθείσα επαφή. Ελαφρά πίεση του BOTTOM KEY για τερματισμό της κλήσης.</p>
--	--

i Εφόσον έχετε συνδεθεί με Bluetooth μία φορά, το ZeClock θα συγχρονιστεί τις τελευταίες κλήσεις από το smartphone σας. Οι κλήσεις ονομάτων υποστηρίζονται με Λατινικούς και Κυριλλικούς χαρακτήρες μόνο. (επικοινωνήστε με support@mykronoz.com για υποστήριξη περισσότερων γλωσσών)

5 6

7 8

9 10

5. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μετά την επαφή σύνδεση με Bluetooth και την εγκατάσταση της ZeClock App στο κινητό σας, το ZeClock θα σας εμφανίζει τις ειδοποιήσεις για SMS, social media, μηνυτάκια και προσωπικές υπενθυμίσεις. Στο ZeClock App, πατήστε στο Notification Center για να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να λαμβάνετε στο ρολόι σας. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ειδοποιήσεις, αφαιρέστε το κουμπί επιλογής προς τα δεξιά.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για iOS χρήστες

- Πήγαντε στις ρυθμίσεις της συσκευής iOS.
- Πατήστε "Notification Center"
- Επιλέξτε ποιά τύπο ειδοποιήσεων θέλετε να λαμβάνετε στο ZeClock
- Ενεργοποιήστε "Show in Notification Center" για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις στο ZeClock

Το σύνολο των ειδοποιήσεων θα εμφανίζεται στην οθόνη του ZeClock. Ένα πάτημα του BOTTOM KEY για την λίστα των ειδοποιήσεων, ακόμη ένα από πάτημα για τον καθαρισμό των δεδομένων. Διαρκές πάτημα στο TOP KEY για έξοδο.

11 12

6. ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Χρησιμοποιήστε το Voice Control για φωνητικές εντολές προς την κινητή σας συσκευή ή για ψάξιμο πληροφοριών από το Internet.

Στην οθόνη Voice Control, πατήστε μια φορά BOTTOM KEY για ενεργοποίηση του Voice Control, με ένα πάτημα αλλάζετε από αρχή σε τέλος. Συνεχές πάτημα στο TOP KEY για έξοδο από το μενού.

Παραδείγματα τι μπορείτε να ζητήσετε η να κάνετε

- Κλήσεις (Όνομα της επαφής)
- Αποστολή SMS (Όνομα επαφής)
- Πως είναι ο καιρός
- Βάλε ζμπνητήρι για αύριο 5 πμ

This feature is available with iOS 7+ devices that support Siri and Select Android 4.3 + devices that support Google Now. To use voice control, your smartphone must have access to the Internet using either 3/4G or WiFi

7. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην οθόνη Record, πατήστε μια φορά το BOTTOM KEY για είσοδο στο μενού. Σύντομο πάτημα TOP KEY για κλήση μεταξύ Record και Play, Πάτημα μια φορά το BOTTOM KEY για επιλογή Record και ξεκίνημα ηχογράφησης του φωνητικού memo. Πάση το BOTTOM KEY για εναλλαγή μεταξύ φακέλου Recording & Save. Εάν επιλέξετε το κουμπί PLAY, πατήστε μια φορά το BOTTOM KEY για αναστοργαγή η παύση (PLAY ή PAUSE) την τελευταία εγγραφή. Συνεχές πάτημα του TOP KEY για έξοδο από το μενού

Μόνο ένα εγγεγραμμένο αρχείο μπορεί να αποθηκευτεί.

8. ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ

Στην οθόνη Pedometer, πατήστε μια φορά BOTTOM KEY για εισαγωγή στο μενού. Σύντομο πάτημα του BOTTOM KEY για ενεργοποίηση του βηματόμετρου, ακόμη ένα πάτημα για σβήσιμο ή παύση. Συνεχές πάτημα του TOP KEY για έξοδο από το μενού.

Το βηματόμετρο μηδενίζεται αυτόματα τα μεσάνυχτα.

13 14

9. ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΥ

Στην οθόνη Find my phone, πατήστε μια φορά για να μπείτε στο μενού. Σύντομο πάτημα του BOTTOM KEY για να ξεκινήσει η εύρεση του τηλεφώνου. Αυτή η λειτουργία θα κάνει το τηλέφωνό σου να κουνιόσαι. Συνεχές πάτημα του TOP KEY για έξοδο από το μενού.

10. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Στην Οθόνη Camera Remote, πατήστε μια φορά το BOTTOM KEY για είσοδο στο μενού. iOS χρήστες: Σύντομο πάτημα του TOP KEY για λήψη φωτογραφιών εάν η κάμερα στο συζευγμένο τηλέφωνο είναι στο ON. Android χρήστες: Η ρύθμιση των κουμπιών εξαρτάται σε ποιά κουμπί έντασης ήχου έχει οριστεί για λήψη φωτογραφιών στην Android συσκευή σας. Εάν είναι το + κουμπί πάσα το TOP KEY, εύνειναι το κουμπί - πάσα το BOTTOM KEY. Οι φωτογραφίες θα αποθηκευτούν στο smartphone. Συνεχές πάτημα του TOP KEY για έξοδο από το μενού.

11. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Αυτή η επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί από την ZeClock App. Εάν η Anti-Lost είναι ON, το ZeClock θα σε ειδοποιήσει εάν η συζευγμένη συσκευή είναι μεγαλύτερη της εμβέλειας του Bluetooth (10 μέτρα)

12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Dimensions	45*15.2 mm
Weight	65 grs
Bluetooth	BLE 4.0
Battery type	Li-ion 200 mAh
Watch movement battery type	SR626W
Watch movement battery life	2 years
Talk time	2-3 hours
Standby time	4 days
Charging time	1 hour
Movement	Quartz
Display	OLED 96*32 pixels
Sensor	6-axis accelerometer
Operating temperature	-10°C to +60°C
Water resistance	IP 54
International warranty	1 year

15